

## Personenschutz-Zwischenschalter RPRCD 6mA

Mobiler PRCD - 110 V AC - 16 A - 6 mA - Typ A - IP66



### RPRCD 6mA

#### Mobiler PRCD

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Betriebsspannung  | 110 V AC |
| Nennstrom         | 16 A     |
| Nennfehlerstrom   | 6 mA     |
| Differenzstromtyp | Typ A    |
| Schutzart         | IP66     |
| Frequenz          | 50 Hz    |

## Technische Daten

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Polzahl / Strompfade          | 2-polig, durchgehender Erdungspfad |
| Kontaktmaterial               | AgNi10/Cu                          |
| Betriebsspannung / Frequenz   | 110 V AC / 50 Hz                   |
| Nennstrom                     | 16 A                               |
| Nennfehlerstrom               | 6 mA                               |
| Nennbelastbarkeit / Bruchlast | 250 A                              |
| Bemessungskurzschlussstrom    | 1500 A                             |
| Bemessungsisolationsspannung  | 250 V                              |
| Betriebsmodus                 | funktionsabhängig von Netzspannung |

## Ausstattung & Abmessungen

|                   |                 |               |                                  |
|-------------------|-----------------|---------------|----------------------------------|
| Breite / Tiefe    | 54 mm / 47,6 mm | Schutzart     | IP66                             |
| Temperaturbereich | -25 bis +40 °C  | Anwendungstyp | PRCD Geräteanschlussverlängerung |

**Hinweis:** Mobiler Personenschutz-Zwischenschalter gemäß HD639S1:2002+A1:2003.